SC-33-0230-0001-99

SmartCell Funk - Informations - Sirene und optischer Decken-Blitzleuchte - weiß

Allgemein

Der bidirektionale batteriebetriebene SmartCell Funk-Informations-Signalgeber mit integrierter Decken-Blitzleuchte ist schnell und einfach zu installieren und bietet eine individuelle Adressierung an der SmartCell Funk-Steuerzentrale.
Es wird vom Melder nur eine Adresse im System belegt, dies bedeutet für die duale Funktion der Info-Sirene und Warn-Blitzleuchte wird nur eine einzige Adresse genutzt, anstatt wie dann mit zwei zusätzlichen erforderlichen Adressierungen in anderen Fremdsystemen für Zusatzanwendungen.



Die zusätzlich im Funk-System enthaltenen Informationsgeräte liefern separate Warnmeldungen und sind nicht für Brand- und Sicherheitsanwendungen geeignet. Die Informationen werden auf dem Bildschirm und als Informations-Meldergruppe angezeigt und der Summer ertönt an der Zentrale.

Zu den Merkmalen gehört das formschöne weiße Aufputz-Gehäuse mit lautstarker integrierter Info-Sirene mit bis zu 32 Toneinstellungen und einer zusätzlich integrierten Decken-Informations-Blitzleuchte, bidirektionale 868-MHz-Kommunikation, und ein Verriegelungsmechanismus als Manipulationsschutz.

Die Funk-Informations-Sirene mit auswählbaren 32 Tönen und Wand-Info-Blitzleuchte (blau aufblitzend), EMV Störerkennung, Live-Safity-Funktion mit Lebend-Anzeige, Adressanzeige mittels LED, Funk-Reichweiten-Anzeige mittels LED, ist in einem ansprechendem Design entworfen worden und die Warn-Blitzalarmierung kann frei am Zentralendisplay oder mittels PC-Tool konfiguriert werden. Die funkbetriebene integrierte Info-Sirene kann auf eine hohe oder niedrige Lautstärke eingestellt werden, wobei Sirenen und optische Signalgeber auch unabhängig voneinander aktiviert oder deaktiviert werden können. Die Info-Sirenen verfügen über insgesamt 31 Toneinstellungen, der standardmäßige Info-Sirenenton ist Ton 26. Dieses Gerät bietet eine zusätzliche akustische und optische Benachrichtigung über ein Ereignis mit Warnmeldungen. Alle verfügbaren Töne können zur Überprüfung an der Steuerzentrale abgespielt und angehört werden. Standardmäßig arbeitet der Sirenenbetrieb global. Über das EMS-Config-Tool sind weitere Betriebsmodi, wie z.B. " Globaler Betrieb/Jeder Melder löst bei Warnung alle Sirenen aus/alle Bereiche" oder "Lokal/direkter Bereich", sowie Sirenen-; Blitzleuchten- und Ausgangsverzögerungen verfügbar.

Die in der Funksirene enthaltene Decken-Informations-Blitzleuchte mit blauem Blitz, in der Blitzfrequenz 0,5 Hz (1 Blitz, alle 2 Sekunden), hat eine Blitzabdeckung bis max. 10 m. Die Info-Blitzleuchte kann auch autark über die Programmierung ohne Sirene fungieren.

Einzelheiten

- Funk-Info Sirene - Weiß- inklusive optischer Warnanzeige
- Schnell und einfach zu installieren
- Sirenenausgang 92 dB(A) bei 1 m max. / blaue Blitzleuchte
- Kompaktes formschönes Design
- Bis zu 32 AP-Info-Sirenen inklusive Warn-Blitzleuchte im System möglich
- NICHT FÜR BRAND- ODER SICHERHEITSANWENDUNGEN

Jeder Info-Signalgeber mit integrierter Blitzleuchte zeigt seinen Batteriestatus, programmierten Modus, Sende- und Empfangsleistung in dB, Störpegelerkennungssignal und Zustände wie z.B. Abschaltungen in Echtzeit an. Die Kommunikation in bidirektionaler Abfrage erfolgt von der Zentrale aus und erfolgt alle 200 Sekunden. Die Konfiguration der Melder kann über drei Methoden einfach und schnell zur Funk-Steuerzentrale hinzugefügt bzw. entsprechend programmiert werden.
Bereichs- oder Einzelmelder-Warnung ist über das Zentralenmenü oder Programmiertool möglich.

Die Info-Sirenen inklusive Decken-Blitz-Warn-Funktion können im EMS-Config-Tool in einem Lageplan png oder jpg-Datei dargestellt werden, mit Empfangsstärke und Hindernissen im Sendebereich die im Tool hinterlegt sind, wie Wände öder Türen. Hier kann der Errichter und Betreiber die Funktionen des Funk-Signalgebern visuell erkennen und als grafische Anzeige nutzen, auch als Übersichtsplan drucken und als Zentralendokumentation hinterlegen, mit allen Informationen zu Meldern, Informationsmeldern, Signalgebern, Blitzleuchten und Modulen, sowie der Zentrale als Inbetriebnahmeprotokoll.

Die SmartCell Funk-Info-Sirene mit optischer blauer Decken-Blitzleuchte wird immer inklusive 3x 3,6 V Lithium Batterien gemäß EN54-13, Verriegelungsmechanismus ausgeliefert.

Dieses Gerät ist EN54 und CPR zertifiziert und mit der gesamten SmartCell-Produktpalette kompatibel.

Technische Merkmale

Funksirene - gemäß EN54-3 - programmierbar
mit integriertem Signalgeber 92dB(A) auf
1 m max. - 32 Tonarten wählbar
Blitzleuchte blau aufblitzend - 0,5 Hz
(1 Blitz, alle 2 Sek.)
Nicht für Brandschutzanwendungen geeignet, dienen
zur Informations- und Meldungsanzeige
Inkl. 3x 3,6 V Lithium Batterien
Gewicht 200 g
Schutzart IP21C
Farbe - Weiß
Zugelassen gemäß: EN54-13
CE Kennzeichnung am Gerät

SC-33-0230-0001-99

SmartCell Funk - Informations - Sirene und optischer Decken-Blitzleuchte - weiß

Technische Spezifikationen

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 x ER14505M Lithium-Thionylchlorid-Batterien (Fanso oder Titus)

Sounder

Output level	92 dB(A) bei 1m max.
Output level adjustment	Hoch oder niedrig
Selectable tones	32

VID

Colour	blauer Blitz
Flash frequency	0.5 Hz (1 Blitz, alle 2 Sekunden)

Physical

Physical dimensions	110 x 94 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	White

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55 °C
Storage temperature	-10 bis +30°C (mit Batterien) -10 bis +55°C (ohne Batterien)
Relative humidity	95% nicht kondensierend max.
Environment	Indoor
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.