SC-41-0200-0001-99

SmartCell Moduł 2 Wejść i 2 Wyjść

Opis

Moduł wejść/wyjść SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Wyposażony w niezależne dwa nadzorowane wejścia oraz w dwa beznapięciowe wyjścia, z centralką łączy się bezprzewodowo w paśmie 868 MHz.

Służy do podłączania zewnętrznych, konwencjonalnych urządzeń wykrywania i sygnalizacji pożaru do systemu SmartCell.

Urządzenie posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.



Szczegóły

- Bezprzewodowa łączność z centralką
- Łatwy i szybki montaż
- Dwa osobne wejścia nadzorowane
- Dwa osobne wyjścia bezpotencjałowe
- Do podłączenia urządzeń pożarowych

UNRELEASED

SC-41-0200-0001-99

SmartCell Moduł 2 Wejść i 2 Wyjść

Specyfikacja techniczna

General

Wireless frequency	868 MHz

Input

Input quantity	2
Input type and rating	wejścia parametryczne

Output

Output quantity	2
Output type and rating	wyjścia beznapięciowe, 1 A przy 30 VDC

Physical

Physical dimensions	150 x 200 x 55 mm (W x H x D)
Net weight	0.45 kg
Mounting type	Wall mount
Batteries	3 baterie litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V (Fanso lub Titus)

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Storage temperature	-10 do +30°C (z bateriami) -10 do +55°C (bez baterii)
Relative humidity	maks. 95% bez kondensacji
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25

UNRELEASED

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57