II950I

950 serie mini switch monitor (DIN montage)

Generelt

II950I er 950 seriens adresserbare mini switch monitor. Den kan monteres på en 35 mm DIN skinne med en enkelt tryk, eller in en boks som f.eks et manuelt brandtryk. II950I er designet til at monitorere statusindstillingen på en eller flere enkeltpolede potientialfrie kontakter, som er forbundet sammen med et toledet kabel. Status på indgangen rapporteres tilbage til brandcentralen.

Hurtigt input til 2X centralen

Med denne indstilling aktiveret, vil II950I virke på samme måde som i standard indstilling, og giver den samme reaktionstid som et adresserbart manuelt brandtryk. I denne indstilling vil II950I kunne bruges til monitorering af udstyr, hvor en hurtig reaktionstid er krævet. En alarm vil blive sendt til brandcentralen på mindre end 3 sekunder.

Overvågning

II950I tillader fuld overvågning af den monitorerede input, d.v.s afbrudt og kortslutningsfejl. Fejl på enhedens input forbindelser vil blive vist med en LED, og rapporteres tilbage til brandcentralen. II950I kan monitorere for for- alarm og alarm status.

Nem vedligeholdelse

II950I indeholder 3 funktionsvisninger:
- en grøn LED for normal tilstand
- en gul LED for isolatorfejl (fast lys) eller fejl (blinkende)
- en rød LED for alarm

Disse status LEDér giver Installatøren mulighed for at bestemme status på enheden, uden at skulle gå tilbage til brandcentralen.



Detaljer

- Spændingsforsynet via sløjfen
- Micro enheden måler kun 39 x 39 x 20 mm
- Kan monteres inden i andet udstyr
- Indbygget kortslutningsisolator
- Mulighed for valg af hurtig input til centralen
- Fuld overvåget input med for-alarm indikation
- LED indikationer for normal, afbrudt, alarm og fejl

II950I

950 serie mini switch monitor (DIN montage)

Tekniske specifikationer

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Certification	EN54-17, EN54-18

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57