ISM-95

Isolatore di linea stand-alone

Generalità

L'ISM-95 è un isolatore di loop autonomo che può essere utilizzato per la protezione di loop indirizzabili della serie 2000 e 900. Viene fornito in un involucro approvato CPD per una facile installazione.

L'ISM-95 rileva e isola i guasti di sovraccarico e cortocircuito sul loop di rivelazione incendio indirizzabile. Un LED giallo sul PCB indica una condizione di isolamento. Qualsiasi dispositivo collegato ai terminali del dispositivo ausiliario continua a funzionare in caso di un singolo guasto di cortocircuito su entrambi i lati.

Funzionalità e utilizzo

La funzione dell'ISM-95 è quella di proteggere l'integrità del loop in caso di sovraccarico o cortocircuito su una parte. In tal caso non si perde l'intero circuito di rivelazione ma si isola solo la parte interessata dell'anello.

Per una protezione completa si raccomanda che ogni dispositivo indirizzabile nel loop sia dotato di un isolatore ISM-95. Ai fini normativi si precisa che non più di una singola zona di rilevazione può essere interessata da un singolo guasto sul loop, ed essa non deve contenente più di 32 dispositivi.



Dettagli

- Protezione contro le condizioni di sovraccarico
- Ripristino automatico all'estinzione del guasto
- Indicazione locale di isolamento
- L'apparato connesso all'isolatore rimane funzionante
- Approvato CPD

ISM-95
Isolatore di linea stand-alone

Specifiche tecniche

Physical

Mounting type	Oppervlaktemontage

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Certification	EN54-17

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57