ATS Programmer no SW

ATS Secure Card Programmiergerat zur Verwendung mit ATS8600 / C4 (USB)

Allgemein

Mit der Einführung von sicheren Lesegeräten möchten Kunden ihre eigenen Sicherheitseinstellungen in ihren Karten kontrollieren können. Der sichere Kartenprogrammierer zusammen mit der ATS118x-Reihe von sicheren Lesegeräten und Advisor Advanced ist die Lösung, um sicherzustellen, dass Schlüssel sicher aufbewahrt werden. Der ATS8600 / C4 verwaltet die Benutzer für den Zugang zum Gelände. Der Secure Card Programmer mit der Secure Programmer Anwendung unter Verwendung von ATS8600 oder C4 ermöglicht es Endbenutzern, neue Karten zu programmieren, die zu den verfügbaren Karten hinzugefügt werden. Diese können dann einfach jedem Benutzer zugewiesen werden.



Einzelheiten

- USB-Programmiergerät für Secure Cards, die mit der ATS118x-Reihe verwendet werden
- ATS8600 oder C4 unterstützen die sichere Programmieranwendung
- Ermöglicht Endbenutzern, ihr eigenes Kartenmanagement von der Erstellung bis zur Ausgabe und Löschung zu steuern.
- Verwenden von Kundenverschlüsselungsschlüsseln
- Unterstützt Mifare Desfire EV1 / EV2 und EV3
- Fügen Sie sichere Kartendaten zu neuen Karten oder bestehenden Karten hinzu

ATS Programmer no SW

ATS Secure Card Programmiergerat zur Verwendung mit ATS8600 / C4 (USB)

Technische Spezifikationen

System

Reading distance	1 cm
Supported card types	MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Addressing type	No addressing required

Technology

Reader type	Programmer, Smart Card
Reader operating-transmitting frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE custom data models, MIFARE DESFire EV1 (custom data), Mifare DESFire EV2 (custom data)
Mifare type	ISO14443A
Read / write	Yes

Interface & connections

Interface	USB
Connector type	USB

Physical

Physical dimensions	62 x 97 x 24 mm
Colour	Black
Material	Plastic
Mounting Type	Desk-based

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.