FRL700

Répétiteur LCD (réseau LON)

Général

Le répétiteur FRL700 est une solution facile, compacte et économique pour répéter l'état des centrales incendies FP700 / FP1200 / FP2000.

Utilisation aisée

Les alarmes sont affichées et défilent sur un afficheur LCD de 4 lignes de 20 caractères chacune. Jusqu'à 20 caractères de texte utilisateur peuvent être affichés par alarme. Lors du défilement des alarmes sur l'afficheur, la dernière alarme reste toujours affichée.
Des LEDs générales montrent l'état FEU, Dérangement, Hors service de la centrale.
De plus, il y a une LED alimentation pour indiquer que le répétiteur est bien sous tension.

Installation aisée

Le répétiteur FRL700 se connecte à la centrale incendie par un simple câble une paire de catégorie 5 (1500 mètres de long au maximum). Plusieurs répétiteurs (jusqu'à 15) peuvent être connectés. Les répétiteurs sont connectés directement aux centrales des séries 1200 / 2000 en utilisant une interface LON2000.
Ils doivent être alimentés par une tension de 24Vcc externe.

Installer friendly

The FRL700 repeater provides an easy, cost effective solution for repeating the status of fire panels. The units connect to the fire panel using a simple two-wire bus, which can be up to 1500 metre in length. Multiple repeaters may be connected. The units are connected directly to the 1200 / 2000 series fire panels using a plug-on LON2000 interface. They are powered with 24 volt DC.



Détails

- Un câble une paire de catégorie 5 est requis pour la connexion entre la centrale incendie et les répétiteurs
- Jusqu'à 1500 mètres de longueur de bus
- Alimentation sous 24Vcc
- Solutions économiques de répétiteurs
- Installation facile, mise en service simple
- afficheur LCD 4x20 caractères, LEDs générales
- 4 x 20 charater LCD display, common LED's, push button control
- LON700 module

FRL700
Répétiteur LCD (réseau LON)

Spécifications techniques

General

Maximum system capacity (device count)	ponad 160K
Network size (nodes)	między 1 a 32

Zone

Maximum zone capacity	do 1024

Physical

Form factor	Klein
Mounting type	Akcesoria

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57